

İşyeriniz için üretildi **Performans için geliştirildi**

Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Yeni siyah beyaz lazer serisi baskı verimliliğini arttırıp masrafları düşürür, böylelikle yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsınız.



HL-L5100DN

Farklı seviyelerdeki baskı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Yeni serideki teknoloji yalnızca yeni özelliklerle dolu olmakla kalmayıp, organizasyonunuzu üst seviyeye taşıyan avantajlarla doludur.

Üstün verimlilik

Dakikada **40⁽¹⁾ sayfaya kadar yüksek baskı hızı** ile üretkenliğinizi kesintiye uğramadan en yüksek seviyeye taşıyın. Üstelik **Network bağlantısı** ile yazıcınızı çalışma grubu içerisinde kolayca paylaşabilirsiniz.

250 sayfa standart kağıt çekmecesini, 50 sayfa çok amaçlı çekmece ve opsiyonel çekmece seçenekleriyle **toplam kağıt kapasitesini 1.340 sayfaya** çıkarabilirsiniz. Böylelikle sürekli kağıt yükleme zahmetine katlanmaksızın yüksek hacimli baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.



Gelişmiş performans

Yeni ürün serisi yüksek baskı ihtiyacı duyan çalışma grupları için geliştirilmiştir. Tüm birimler yoğun çalışma alanlarındaki muhtemel darbelere karşı daha esnek ve dayanıklı olacak şekilde yeniden modellenmiştir.

Düşük maliyet

Cihaz ile birlikte gelen **8.000⁽²⁾ sayfaya kadar baskı kapasiteli kutu içi toner** ve opsiyonel 12.000 sayfa süper yüksek kapasiteli toner seçenekleri ile baskı maliyetini en aza indirin. Tasarrufu artırmak için farklı toner ayarlarından birini seçebilirsiniz.

¹ Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'ya göre beyan edilmiştir.

² Yaklaşık verim sadece TN-3467 için ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilmiştir.

İş akışınızı kolaylaştırır ve belgelerinizi korur

BRAdmin Professional Yazılımı ile aynı bilgisayardan pek çok farklı Brother yazıcıyı ve çok fonksiyonlu yazıcıyı yönetmek mümkündür.

Bu ağ yönetim aracı, yazıcıların baskı sayısı, toner ve drum durumu bilgilerinin izlenmesine olanak sağlar. Kullanıcıların baskı adetleri belirlenebilir, kota ayarı seçeneği ile kontrol edilebilir. Yazıcıyla bağlantı kesildiğinde bunu derhal bildirerek verimliliğin düşmesini engeller. Dahası, bu yazılım belgelerinize **güvenlik çözümleri paketi** sunar.



Güvenli Fonksiyon Kilidi 3.0

yazıcı işlevlerini sınırlayarak grup veya bireysel kullanım üzerinde daha fazla kontrol sağlar.



Yazdırma Arşivi

oluşturmak çok kolay. Yazıcıya gönderdiğiniz her belgenin elektronik kopyasını saklayabilirsiniz.



Internet Protokolü Güvenliği (IPSec)

kullanıcının bilgisayardan yazdırma işlerini şifreler.



Güvenli Reset

cihazı orjinal ayarlara geri döndürürken saklanan veriyi kaldırır.

İşletmeniz için özelleştirilmiş esnek iş akışı çözümleri

"Brother Special Solutions Customisation" (SSC-Brother Özelleştirilmiş Çözümler) Brother ürünlerinin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak düzenlenmesini sağlar, en iyi çözümleri tasarlamana yardımcı olur.

Uyumlu Aksesuarlar



LT-5500

250 sayfa opsiyonel kağıt çekmeces



LT-6500

520 sayfa opsiyonel kağıt çekmeces

- Maksimum 2 x 520 sayfa



TN-3417
3.000 sayfa
Standart Toner



TN-3437
8.000 sayfa
Yüksek
Kapasiteli Toner



TN-3467
12.000 sayfa
Süper Yüksek
Kapasiteli Toner



DR-3405
50.000 sayfa
Drum

	HL-L5100DN
Temel Özellikler	Otomatik Çift Taraflı Baskı, Kablolu Ağ Bağlantısı
YAZICI FONKSİYONU	
Yazıcı Teknolojisi	Lazer
Baskı Hızı (A4)	40 ppm'e kadar
Baskı Çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'a kadar
İlk Baskı Çıkış Hızı	7.2 sn'den az
Çift Taraflı Baskı Özelliği	Otomatik Çift Taraflı Baskı
Özel Baskı Fonksiyonları	Tek Sayfaya Çoklu Baskı, Poster Baskı (Yalnızca Windows® Filigram Baskı (Yalnızca Windows®) Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Güvenli Baskı
Baskı Dili	PCL5, PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Türkçe Karakter Desteği	Evet
Sessiz Mod	Evet
Aylık Baskı Kapasitesi	50.000 sayfa
KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)	250 sayfa
Çok Amaçlı Çekmece	50 sayfa 60-200g/m² (Kağıt ağırlığı) 76,2 - 215,9 mm (G) x 127 - 355,6 mm (U) Kağıt boyutu
Kağıt Çıkışı Çekmecesi	150 sayfa
Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Çıkış)	250 sayfa [LT-5500] veya 520 sayfa [LT-6500] x 2 adet (Maks.1,040 sayfa)
Kağıt Boyutları (Standart Çekmece)	A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
DİĞERLERİ	
Hafıza	512MB
İşlemci Hızı	Cortex-A9 (800MHz)
Ekran	16 karakter x 1 satır
Windows® (Host Tabanlı)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2
Apple Mac®	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (Sadece indirme)
Linux® (Linux® Yazıcı Sürücüsü)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment), Pardus
Unüversal Yazıcı Sürücüsü	Evet (BRScript / PCL)
Bağlanabilirlik / Ağ Yönetimi	Dahili Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX, Yüksek Hızlı USB 2.0
NFC	Yok
Enerji Tüketimi (Uyku/Hazır)	6.5W/32W
Güç Kaynağı	220-240V, AC 50/60Hz
SARF MALZEMELERİ	
Kutu İçi Toner	8.000 sayfa**
Standart Toner	TN-3417: 3.000 sayfa**
Yüksek Kapasiteli Toner	TN-3437: 8.000 sayfa**
Süper Yüksek Kapasiteli Toner	TN-3467: 12.000 sayfa**
Drum	DR-3405: 50.000 sayfa**
BOYUT VE AĞIRLIK	
Boyut (G X D X Y)	373 x 388 x 255 mm
Ağırlık	11.1kg

* Yaklaşık verim ISO/IEC 11160-2:1996'ya göre beyan edilmiştir.

** Yaklaşık verim ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilmiştir



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makineniz garanti kapsamı dışında kalır.



Ücretsiz indirilebilir şablonlar için tek adres